

入力装置

アイコンについて: 対応 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	有
マルチタッチ ※	対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	対応

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER (長押し)
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	-

マイク

個数 ※	2
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 7
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 15
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 15
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 15
ALARMのボリューム範囲 ※	0 - 15
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 15
DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

マイク別情報1

デバイスID ※	13
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -0.78 dB] [106.0 Hz, -0.71 dB] [112.0 Hz, -0.64 dB] [118.0 Hz, -0.6 dB] [125.0 Hz, -0.55 dB] [132.0 Hz, -0.5 dB] [140.0 Hz, -0.47 dB]

[150.0 Hz, -0.42 dB]
[160.0 Hz, -0.39 dB]
[170.0 Hz, -0.36 dB]
[180.0 Hz, -0.34 dB]
[190.0 Hz, -0.33 dB]
[200.0 Hz, -0.32 dB]
[212.0 Hz, -0.29 dB]
[224.0 Hz, -0.28 dB]
[236.0 Hz, -0.28 dB]
[250.0 Hz, -0.27 dB]
[265.0 Hz, -0.25 dB]
[280.0 Hz, -0.25 dB]
[300.0 Hz, -0.24 dB]
[315.0 Hz, -0.23 dB]
[335.0 Hz, -0.23 dB]
[355.0 Hz, -0.22 dB]
[375.0 Hz, -0.22 dB]
[400.0 Hz, -0.19 dB]
[425.0 Hz, -0.17 dB]
[450.0 Hz, -0.15 dB]
[475.0 Hz, -0.15 dB]
[500.0 Hz, -0.14 dB]
[530.0 Hz, -0.14 dB]
[560.0 Hz, -0.12 dB]
[600.0 Hz, -0.11 dB]
[630.0 Hz, -0.1 dB]
[670.0 Hz, -0.1 dB]
[710.0 Hz, -0.08 dB]
[750.0 Hz, -0.07 dB]
[800.0 Hz, -0.07 dB]
[850.0 Hz, -0.04 dB]
[900.0 Hz, -0.03 dB]
[950.0 Hz, -0.01 dB]
[1000.0 Hz, 0.0 dB]
[1060.0 Hz, 0.04 dB]
[1120.0 Hz, 0.06 dB]
[1180.0 Hz, 0.07 dB]
[1250.0 Hz, 0.08 dB]
[1320.0 Hz, 0.13 dB]
[1400.0 Hz, 0.09 dB]
[1500.0 Hz, 0.14 dB]
[1600.0 Hz, 0.19 dB]
[1700.0 Hz, 0.23 dB]
[1800.0 Hz, 0.28 dB]
[1900.0 Hz, 0.29 dB]
[2000.0 Hz, 0.31 dB]
[2120.0 Hz, 0.37 dB]
[2240.0 Hz, 0.88 dB]
[2360.0 Hz, 0.86 dB]
[2500.0 Hz, 0.77 dB]
[2650.0 Hz, 0.78 dB]
[2800.0 Hz, 0.84 dB]
[3000.0 Hz, 0.86 dB]
[3150.0 Hz, 1.05 dB]
[3350.0 Hz, 1.12 dB]
[3550.0 Hz, 1.18 dB]
[3750.0 Hz, 1.25 dB]
[4000.0 Hz, 1.43 dB]
[4250.0 Hz, 1.66 dB]
[4500.0 Hz, 1.83 dB]
[4750.0 Hz, 2.02 dB]
[5000.0 Hz, 2.23 dB]
[5300.0 Hz, 2.59 dB]
[5600.0 Hz, 2.84 dB]
[6000.0 Hz, 3.35 dB]

	[6300.0 Hz, 4.01 dB] [6700.0 Hz, 6.82 dB] [7100.0 Hz, 6.62 dB] [7500.0 Hz, 6.42 dB] [8000.0 Hz, 7.3 dB] [8500.0 Hz, 8.23 dB] [9000.0 Hz, 7.54 dB] [9500.0 Hz, 12.68 dB] [10000.0 Hz, 13.76 dB] [10600.0 Hz, 18.69 dB] [11200.0 Hz, 19.68 dB] [11800.0 Hz, 20.9 dB] [12500.0 Hz, 23.7 dB] [13200.0 Hz, 25.1 dB] [14000.0 Hz, 21.65 dB] [15000.0 Hz, 16.18 dB] [16000.0 Hz, 18.84 dB] [17000.0 Hz, 25.44 dB] [18000.0 Hz, 23.48 dB] [19000.0 Hz, 23.22 dB] -----
	▲閉じる
グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	MAINBODY
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	28.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	132.5 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 1.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.0269, 0.0058, 0.0079
マイクの感度 ※	-38.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	15
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	15
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

マイク別情報3

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報4

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報5

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-

1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

その他

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	対応
--------------------	----

※ : Android標準APIで取得した値を掲載