



入力装置

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	 有
マルチタッチ ※	 対応
マルチタッチ(同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	— 

マイク

個数 ※	4
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7
MUSICのボリューム範囲 ※	0 - 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 - 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 - 7

DTMFのボリューム範囲 ※	0 - 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 - 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	[100.0 Hz, -3.62 dB] [106.0 Hz, -3.32 dB] [112.0 Hz, -3.05 dB] [118.0 Hz, -2.85 dB] [125.0 Hz, -2.7 dB] [132.0 Hz, -2.56 dB] [140.0 Hz, -2.43 dB] [150.0 Hz, -2.26 dB] [160.0 Hz, -2.03 dB] [170.0 Hz, -1.66 dB] [180.0 Hz, -1.33 dB] [190.0 Hz, -0.92 dB] [200.0 Hz, -0.73 dB] [212.0 Hz, -0.57 dB] [224.0 Hz, -0.57 dB] [236.0 Hz, -0.53 dB] [250.0 Hz, -0.27 dB] [265.0 Hz, -0.15 dB] [280.0 Hz, -0.5 dB] [300.0 Hz, -0.81 dB] [315.0 Hz, -0.8 dB] [335.0 Hz, -1.03 dB] [355.0 Hz, -1.41 dB] [375.0 Hz, -1.63 dB] [400.0 Hz, -1.9 dB] [425.0 Hz, -2.05 dB] [450.0 Hz, -2.18 dB] [475.0 Hz, -2.07 dB] [500.0 Hz, -1.7 dB] [530.0 Hz, -1.02 dB] [560.0 Hz, -0.48 dB] [600.0 Hz, -0.36 dB] [630.0 Hz, -0.21 dB] [670.0 Hz, 0.38 dB] [710.0 Hz, 0.3 dB] [750.0 Hz, 0.48 dB] [800.0 Hz, 0.28 dB] [850.0 Hz, 0.36 dB] [900.0 Hz, 0.28 dB] [950.0 Hz, 0.36 dB] [1000.0 Hz, 0.0 dB] [1060.0 Hz, 0.21 dB] [1120.0 Hz, 0.15 dB] [1180.0 Hz, -0.67 dB] [1250.0 Hz, -0.65 dB] [1320.0 Hz, 0.96 dB] [1400.0 Hz, 1.03 dB]

[1500.0 Hz, 1.39 dB]  
[1600.0 Hz, 1.92 dB]  
[1700.0 Hz, 1.6 dB]  
[1800.0 Hz, 1.45 dB]  
[1900.0 Hz, 1.4 dB]  
[2000.0 Hz, 2.39 dB]  
[2120.0 Hz, 2.54 dB]  
[2240.0 Hz, 2.75 dB]  
[2360.0 Hz, 3.74 dB]  
[2500.0 Hz, 3.45 dB]  
[2650.0 Hz, 3.13 dB]  
[2800.0 Hz, 2.91 dB]  
[3000.0 Hz, 5.22 dB]  
[3150.0 Hz, 5.4 dB]  
[3350.0 Hz, 4.51 dB]  
[3550.0 Hz, 5.21 dB]  
[3750.0 Hz, 6.78 dB]  
[4000.0 Hz, 7.08 dB]  
[4250.0 Hz, 7.88 dB]  
[4500.0 Hz, 10.3 dB]  
[4750.0 Hz, 11.32 dB]  
[5000.0 Hz, 13.46 dB]  
[5300.0 Hz, 16.54 dB]  
[5600.0 Hz, 20.25 dB]  
[6000.0 Hz, 26.25 dB]  
[6300.0 Hz, 22.87 dB]  
[6700.0 Hz, 18.43 dB]  
[7100.0 Hz, 12.1 dB]  
[7500.0 Hz, 11.37 dB]  
[8000.0 Hz, 8.25 dB]  
[8500.0 Hz, 5.63 dB]  
[9000.0 Hz, 5.35 dB]  
[9500.0 Hz, 2.94 dB]  
[10000.0 Hz, 2.66 dB]  
[10600.0 Hz, -0.5 dB]  
[11200.0 Hz, -2.47 dB]  
[11800.0 Hz, -4.06 dB]  
[12500.0 Hz, -0.75 dB]  
[13200.0 Hz, 1.4 dB]  
[14000.0 Hz, 1.27 dB]  
[15000.0 Hz, 1.38 dB]  
[16000.0 Hz, 2.44 dB]  
[17000.0 Hz, 4.32 dB]  
[18000.0 Hz, 7.41 dB]  
[19000.0 Hz, 9.52 dB]  
-----

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0
マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.02345, 0.00691, 0.00451
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	38
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	h2w38
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

## マイク別情報3

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	—

## マイク別情報4

デバイスID ※	23
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN

周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	−3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	−3.4028235E38, −3.4028235E38, −3.4028235E38
マイクの感度 ※	−3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

## マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	—
アドレス ※	—
チャンネルマップ ※	—
デバイスの識別子 ※	—
マイクの方向性 ※	—
周波数とレスポンス ※	—
グループID ※	—
グループ内インデックス ※	—
マイク位置 ※	—
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	— dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	— dB
マイクの向き (x, y, z) ※	—
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	—
マイクの感度 ※	—
デバイスタイプ識別子 ※	—

## SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	— 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	— 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

## その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載