

# 入力装置

アイコンについて:      対応      非対応(文字がグレーの箇所は非対応です)      以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	有
マルチタッチ ※	対応
マルチタッチ(同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

## キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	-

## マイク

個数 ※	4
------	---

### マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

## マイク別情報1

デバイスID ※	20
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> <div>[100.0 Hz, -3.57 dB]</div> <div>[106.0 Hz, -3.17 dB]</div> <div>[112.0 Hz, -2.07 dB]</div> <div>[118.0 Hz, -2.02 dB]</div> <div>[125.0 Hz, -2.28 dB]</div> <div>[132.0 Hz, -2.92 dB]</div> <div>[140.0 Hz, -2.29 dB]</div> <div>[150.0 Hz, -1.49 dB]</div> <div>[160.0 Hz, -0.95 dB]</div> <div>[170.0 Hz, -1.35 dB]</div> <div>[180.0 Hz, -1.29 dB]</div> <div>[190.0 Hz, -1.23 dB]</div> <div>[200.0 Hz, -0.58 dB]</div> <div>[212.0 Hz, 0.06 dB]</div> <div>[224.0 Hz, -0.01 dB]</div> <div>[236.0 Hz, 0.01 dB]</div> <div>[250.0 Hz, -0.13 dB]</div> <div>[265.0 Hz, 0.15 dB]</div> <div>[280.0 Hz, 0.01 dB]</div> <div>[300.0 Hz, -0.14 dB]</div> <div>[315.0 Hz, -0.09 dB]</div> <div>[335.0 Hz, -0.13 dB]</div> <div>[355.0 Hz, -0.29 dB]</div> <div>[375.0 Hz, -0.6 dB]</div> <div>[400.0 Hz, -0.75 dB]</div> <div>[425.0 Hz, -0.82 dB]</div> <div>[450.0 Hz, -1.24 dB]</div> <div>[475.0 Hz, -1.19 dB]</div> <div>[500.0 Hz, -0.88 dB]</div> <div>[530.0 Hz, -1.1 dB]</div> <div>[560.0 Hz, -1.27 dB]</div> <div>[600.0 Hz, -1.35 dB]</div> <div>[630.0 Hz, -1.3 dB]</div> <div>[670.0 Hz, -0.92 dB]</div> <div>[710.0 Hz, -0.68 dB]</div> <div>[750.0 Hz, -0.91 dB]</div> <div>[800.0 Hz, -0.69 dB]</div> <div>[850.0 Hz, -0.68 dB]</div> <div>[900.0 Hz, -0.77 dB]</div> </div>

[950.0 Hz, -0.47 dB]  
[1000.0 Hz, 0.0 dB]  
[1060.0 Hz, -0.94 dB]  
[1120.0 Hz, -0.71 dB]  
[1180.0 Hz, -0.96 dB]  
[1250.0 Hz, -0.17 dB]  
[1320.0 Hz, -0.03 dB]  
[1400.0 Hz, -0.48 dB]  
[1500.0 Hz, -1.63 dB]  
[1600.0 Hz, -1.54 dB]  
[1700.0 Hz, -0.69 dB]  
[1800.0 Hz, 0.39 dB]  
[1900.0 Hz, 0.21 dB]  
[2000.0 Hz, 0.63 dB]  
[2120.0 Hz, 0.49 dB]  
[2240.0 Hz, -0.14 dB]  
[2360.0 Hz, -0.43 dB]  
[2500.0 Hz, 1.38 dB]  
[2650.0 Hz, 0.67 dB]  
[2800.0 Hz, -0.03 dB]  
[3000.0 Hz, 0.09 dB]  
[3150.0 Hz, 1.11 dB]  
[3350.0 Hz, 0.27 dB]  
[3550.0 Hz, -0.73 dB]  
[3750.0 Hz, 1.76 dB]  
[4000.0 Hz, 3.14 dB]  
[4250.0 Hz, 3.93 dB]  
[4500.0 Hz, 4.33 dB]  
[4750.0 Hz, 4.75 dB]  
[5000.0 Hz, 5.07 dB]  
[5300.0 Hz, 6.1 dB]  
[5600.0 Hz, 9.03 dB]  
[6000.0 Hz, 10.92 dB]  
[6300.0 Hz, 11.86 dB]  
[6700.0 Hz, 14.01 dB]  
[7100.0 Hz, 14.2 dB]  
[7500.0 Hz, 14.8 dB]  
[8000.0 Hz, 15.3 dB]  
[8500.0 Hz, 19.67 dB]  
[9000.0 Hz, 28.68 dB]  
[9500.0 Hz, 28.56 dB]  
[10000.0 Hz, 24.63 dB]  
[10600.0 Hz, 19.29 dB]  
[11200.0 Hz, 13.56 dB]  
[11800.0 Hz, 11.41 dB]  
[12500.0 Hz, 18.32 dB]  
[13200.0 Hz, 13.82 dB]  
[14000.0 Hz, 12.87 dB]  
[15000.0 Hz, 12.24 dB]  
[16000.0 Hz, 13.53 dB]  
[17000.0 Hz, 13.55 dB]  
[18000.0 Hz, 14.74 dB]  
[19000.0 Hz, 16.15 dB]  
[20000.0 Hz, 18.62 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.0 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.01678, 0.00631, 0.00615
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

## マイク別情報2

デバイスID ※	90
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	h2w90
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

## マイク別情報3

デバイスID ※	31
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	31
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

#### マイク別情報4

デバイスID ※	23
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	23
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

#### マイク別情報5

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

SupportsSensorToggle

CAMERA ※	有
MICROPHONE ※	有

その他

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	対応
--------------------	----

※: Android標準APIで取得した値を掲載