

近距離無線通信

アイコンについて: ☒ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

NFC

対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
------	-------------------------------------

カードエミュレーションモード

カードエミュレーション機能(UIM TypeA/B)	<input type="radio"/> 対応
FEATURE_NFC_HOST_CARD_EMULATION ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
FEATURE_NFC_HOST_CARD_EMULATION_NFCF ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
FEATURE_NFC_BEAM ※	<input type="radio"/> 対応
FEATURE_NFC_OFF_HOST_CARD_EMULATION_ESE ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
FEATURE_NFC_OFF_HOST_CARD_EMULATION_UICC ※	<input type="radio"/> 対応
SecureNfcSupported ※	<input checked="" type="radio"/> 対応

FeliCa

FeliCa対応	<input checked="" type="radio"/> 対応
FeliCa OS Version	4.1
Push受信	<input type="radio"/> 対応
Push送信	<input type="radio"/> 対応
R/Wモード	<input checked="" type="radio"/> 対応
MFC(Mobile FeliCa Client)のバージョン	33.23.10

Bluetooth

デバイスの有無 ※	<input checked="" type="radio"/> 有
バージョン	5.2
DiscoverableTimeout ※	120 Sec

Bluetooth Low Energy

対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 有
マルチアドバタイズのサポート有無 ※	<input checked="" type="radio"/> 有
オフロードフィルターのサポート有無 ※	<input checked="" type="radio"/> 有
オフロードスキャンバッチ処理のサポート有無 ※	<input checked="" type="radio"/> 有
変更可能なプレフィックス文字数 ※	10
2M PHY対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
Coded PHY対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
拡張アドバタイズ対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 対応
対応する拡張アドバタイズの最大データ長 ※	1650
周期的アドバタイズ対応 ※	<input checked="" type="radio"/> 対応

Connection Oriented Channelsでのラージデータ転送	— 対応
LeAudioBroadcastAssistantSupport ※	— 対応
LeAudioBroadcastSourceSupport ※	— 対応
LeAudioSupport ※	— 対応

## 対応プロファイル

SPP	✔ 対応
OPP	✔ 対応
FTP	— 対応
DUN	— 対応
HFP	✔ 対応
HSP	✔ 対応
HID	✔ 対応
A2DP	✔ 対応
AVRCP	✔ 対応
SAP	✔ 対応
PBAP	✔ 対応
BIP	— 対応
HDP	— 対応
MAP	✔ 対応
PAN	✔ 対応
HOGP	✔ 対応
上記以外の対応プロファイル	D11.3 A2DP(SSC/UHQ) <span>更新</span>

## 赤外線通信

● 非対応

対応	— 対応
IRブラスター機能 ※	— 対応

※: Android標準APIで取得した値を掲載