

入力装置

アイコンについて: ☐ 対応 ☐ 非対応 (文字がグレーの箇所は非対応です) ☐ 以前の版から更新あり

タッチパネル

デバイスの有無 ※	✔ 有
マルチタッチ ※	✔ 対応
マルチタッチ (同時取得可能点数)	10
スタイラス入力 ※	— 対応
MaximumObscuringOpacityForTouch ※	0.8
DefaultActionModeHideDuration ※	2000
DoubleTapTimeout ※	300
JumpTapTimeout ※	500
KeyRepeatDelay ※	50
KeyRepeatTimeout ※	400
LongPressTimeout ※	400
MultiPressTimeout ※	300
PressedStateDuration ※	64
ScrollBarFadeDuration ※	250
ScrollDefaultDelay ※	300
ScrollFriction ※	0.015
TapTimeout ※	100
ZoomControlsTimeout ※	3000

キーイベント

電源キーに対応するキーイベント	KEYCODE_POWER
音量大キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_UP
音量小キーに対応するキーイベント	KEYCODE_VOLUME_DOWN
その他のハードウェアキーがある場合、ハードウェアキーの名称と対応するキーイベント	—

マイク

個数 ※	3
------	---

マイクストリームのボリューム範囲

VOICE_CALLのボリューム範囲 ※	1 - 8
SYSTEMのボリューム範囲 ※	0 - 7
RINGのボリューム範囲 ※	0 - 7

MUSICのボリューム範囲 ※	0 – 15
ALARMのボリューム範囲 ※	1 – 7
NOTIFICATIONのボリューム範囲 ※	0 – 7
DTMFのボリューム範囲 ※	0 – 15
ACCESSIBILITYのボリューム範囲 ※	1 – 15

マイク別情報1

デバイスID ※	19
アドレス ※	bottom
チャンネルマップ ※	–
デバイスの識別子 ※	builtin_mic_1
マイクの方向性 ※	OMNI
周波数とレスポンス ※	<div> <div></div> <div> [100.0 Hz, -3.18 dB] [106.0 Hz, -3.32 dB] [112.0 Hz, -3.19 dB] [118.0 Hz, -2.8 dB] [125.0 Hz, -2.67 dB] [132.0 Hz, -2.75 dB] [140.0 Hz, -2.56 dB] [150.0 Hz, -3.14 dB] [160.0 Hz, -2.11 dB] [170.0 Hz, -1.58 dB] [180.0 Hz, -1.28 dB] [190.0 Hz, -0.9 dB] [200.0 Hz, -0.56 dB] [212.0 Hz, -0.84 dB] [224.0 Hz, -0.82 dB] [236.0 Hz, -0.7 dB] [250.0 Hz, 0.0 dB] [265.0 Hz, -0.23 dB] [280.0 Hz, -0.52 dB] [300.0 Hz, -1.12 dB] [315.0 Hz, -1.08 dB] [335.0 Hz, -1.19 dB] [355.0 Hz, -1.44 dB] [375.0 Hz, -1.59 dB] [400.0 Hz, -1.42 dB] [425.0 Hz, -1.42 dB] [450.0 Hz, -1.37 dB] [475.0 Hz, -1.2 dB] [500.0 Hz, -1.24 dB] [530.0 Hz, -1.11 dB] [560.0 Hz, -0.81 dB] [600.0 Hz, -0.56 dB] [630.0 Hz, -0.25 dB] [670.0 Hz, 0.22 dB] [710.0 Hz, 0.29 dB] [750.0 Hz, 0.01 dB] [800.0 Hz, 0.03 dB] [850.0 Hz, 0.18 dB] [900.0 Hz, 0.03 dB] </div> </div>

[950.0 Hz, -0.08 dB]
[1000.0 Hz, 0.0 dB]
[1060.0 Hz, -0.05 dB]
[1120.0 Hz, 0.33 dB]
[1180.0 Hz, 0.07 dB]
[1250.0 Hz, 0.3 dB]
[1320.0 Hz, 1.02 dB]
[1400.0 Hz, 0.56 dB]
[1500.0 Hz, 1.12 dB]
[1600.0 Hz, 2.1 dB]
[1700.0 Hz, 1.6 dB]
[1800.0 Hz, 1.4 dB]
[1900.0 Hz, 2.82 dB]
[2000.0 Hz, 2.37 dB]
[2120.0 Hz, 1.8 dB]
[2240.0 Hz, 2.22 dB]
[2360.0 Hz, 3.95 dB]
[2500.0 Hz, 3.73 dB]
[2650.0 Hz, 4.1 dB]
[2800.0 Hz, 2.97 dB]
[3000.0 Hz, 5.97 dB]
[3150.0 Hz, 5.37 dB]
[3350.0 Hz, 4.74 dB]
[3550.0 Hz, 4.94 dB]
[3750.0 Hz, 7.06 dB]
[4000.0 Hz, 7.41 dB]
[4250.0 Hz, 8.37 dB]
[4500.0 Hz, 9.85 dB]
[4750.0 Hz, 10.58 dB]
[5000.0 Hz, 13.87 dB]
[5300.0 Hz, 15.93 dB]
[5600.0 Hz, 18.74 dB]
[6000.0 Hz, 23.44 dB]
[6300.0 Hz, 25.42 dB]
[6700.0 Hz, 23.04 dB]
[7100.0 Hz, 17.72 dB]
[7500.0 Hz, 13.49 dB]
[8000.0 Hz, 11.9 dB]
[8500.0 Hz, 9.55 dB]
[9000.0 Hz, 9.75 dB]
[9500.0 Hz, 8.17 dB]
[10000.0 Hz, 6.84 dB]
[10600.0 Hz, 5.76 dB]
[11200.0 Hz, 2.22 dB]
[11800.0 Hz, 4.49 dB]
[12500.0 Hz, 5.14 dB]
[13200.0 Hz, 5.36 dB]
[14000.0 Hz, 6.06 dB]
[15000.0 Hz, 4.0 dB]
[16000.0 Hz, 5.41 dB]
[17000.0 Hz, 4.77 dB]
[18000.0 Hz, 7.55 dB]
[19000.0 Hz, 7.27 dB]
[20000.0 Hz, 7.48 dB]

[▲閉じる](#)

グループID ※	0
グループ内インデックス ※	0

マイク位置 ※	UNKNOWN
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	31.5 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	124.0 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 1.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	0.0489, 0.00619, 0.00513
マイクの感度 ※	-20.0
デバイスタイプ識別子 ※	BUILTIN_MIC

マイク別情報2

デバイスID ※	30
アドレス ※	0
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	30
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報3

デバイスID ※	22
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	22
マイクの方向性 ※	UNKNOWN
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	GROUP_UNKNOWN
グループ内インデックス ※	INDEX_IN_THE_GROUP_UNKNOWN
マイク位置 ※	PERIPHERAL
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	-3.4028235E38 dB
マイクの向き (x, y, z) ※	0.0, 0.0, 0.0

左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-3.4028235E38, -3.4028235E38, -3.4028235E38
マイクの感度 ※	-3.4028235E38
デバイスタイプ識別子 ※	FM_TUNER

マイク別情報4

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

マイク別情報5

● 非対応

デバイスID ※	-
アドレス ※	-
チャンネルマップ ※	-
デバイスの識別子 ※	-
マイクの方向性 ※	-
周波数とレスポンス ※	-
グループID ※	-
グループ内インデックス ※	-
マイク位置 ※	-
1000Hzでサポートしている最小音圧レベル ※	- dB
1000Hzでサポートしている最大音圧レベル ※	- dB
マイクの向き (x, y, z) ※	-
左下隅からのマイクの位置(x, y, z) ※	-
マイクの感度 ※	-
デバイスタイプ識別子 ※	-

SupportsSensorToggle

CAMERA(software) ※	✔ 有
CAMERA(hardware) ※	— 有
MICROPHONE(software) ※	✔ 有
MICROPHONE(hardware) ※	— 有

その他

● 非対応

指紋認証センサーでのジェスチャー検出	— 対応
--------------------	------

※: Android標準APIで取得した値を掲載